

中ホール 照明負荷設備一覧表

ver.2

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	備考
第1サスペンションライト	18回路	2回路	4回路	3系統	中ホールはコンセントダクトになっております。 ブリッジではありません。
第1ボーダーライト	8回路				
第2サスペンションライト	18回路	2回路	4回路	3系統	
第2ボーダーライト	8回路				
第3サスペンションライト	18回路	2回路	4回路	3系統	
第4サスペンションライト	18回路	2回路	4回路	3系統	

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	備考
プロセニアム	8回路	2回路	4回路	2系統	1Kw凸×8
トーマタルタワー 上下	3回路	1回路	2回路	1系統	RIKURI26°×6 上下60A直回路は袖明りの回路になっています

	30A C型調光回路	DMX OUT	備考
舞台袖前コンセント盤 上下	10回路	2系統	フロアコンセント・フットコンとバラ
舞台袖奥コンセント盤 上下	9回路		フロアコンセント盤とバラ
フロアコンセント 上下	15回路		舞台袖前・奥コンセント盤とバラ
フットコンセント 上下	4回路		舞台袖前コンセント盤とバラ
フット前コンセント 上下	4回路		鳥屋内のコンセントとバラ
花道 上下	2回路		

UH 500W	C型20AC型20A×8回路8色配線(1色14灯) 基本色 / #71 #72 #63 #22 #73 #78 #W #W
LH 500W	C型60AC型60A×4回路4色配線(1色14灯)1段式 基本色 / #72 #59 #22 #40

	平行制御直	DMX IN	インカム
客席(後方 N18席)	2回路	2系統	1系統

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	備考
フロント 上下 3kwユニット	10回路	1回路	2回路	1系統	上下共通 1回路×2台(1Kw凸×20)1列4台×5列 RIKURIZOOM15-25×4 但し3Chユニットを使用1列×4台
第1シーリング 4kwユニット	4回路			1系統	1回路×1台(1Kw凸×4)
第2シーリング 4kwユニット	12回路	2回路	2回路	1系統	1回路×2台(1.5Kw凸×24)

調光操作卓	ブリティナ
最大コントロールチャンネル数	80チャンネル
記憶シーン数	500シーン
スタックフェーダー	10本
スタックフェーダーページ数	0~9ページ
グループフェーダー	5本
チェイスフェーダー	2本 10パターン (但しスタックフェーダーにパターンを記憶する)
フロッピーディスク装置	有り(COMOS 対応) 3.5インチフロッピーディスク
DMX	パッチ盤有り ミキサー有り

持込照明機器電源盤(上下別)	備考
受電3φ4 105/182V 60Hz 200A 60A C型直分岐4口 30A C型直分岐4口 15A 平行直分岐4口	DMX IN 1系統 DMX OUT 1系統
受電1φ3W 105/210V 60Hz 100A	
受電3φ3W 200V 60Hz 50A	

ピンルーム
クセノンピンスポット 2Kw×2本
インカム回線有 スピーカー LINE・AIRシステム有り
全面ガラス張り 2階客席奥

Miyakonojo General Cultural Hall MJ
 都城市総合文化ホールMJ

〒885-0024
 宮崎県都城市北原町1106番地100
 Tel:0986-23-7140 Fax:0986-23-7143