

中ホール 照明設備一覧表

※表記のないユニットは3kwになります

ver.260608

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	LAN	備考
第1ボーダーライト	8回路(各3口)					中ホールはコンセントダクトになっております。ブリッジではありません。
第1サスペンションライト	18回路(各3口)	2回路	4回路	3系統	1口	
第2ボーダーライト(※スクリーン共吊)	8回路(各3口)	1回路	1回路		1口	
第2サスペンションライト	18回路(各4口)	2回路	4回路	3系統	1口	
第3サスペンションライト	18回路(各4口)	2回路	4回路	3系統	1口	
第4サスペンションライト	18回路(各4口)	2回路	4回路	3系統	1口	

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	LAN	備考
プロセニウムサス	8回路	2回路	4回路	2系統	1口	1Kw凸×8 1Kwフレネル×8
トーマンタルタワー 上下	3回路	1回路	2回路	1系統		RIKURI26° ×5 ※上下60A直回路はフロアに立ちおろしています

	30A C型調光回路	60A C型直回路	DMX IN	DMX OUT	LAN	備考
舞台袖前コンセント盤 上 フロア・フットコンとバラ	10回路	トーマンから 60A1回路降し		2系統	1口	
舞台袖前コンセント盤 下 フロア・フットコンとバラ	10回路	トーマンから 60A1回路降し	1系統	3系統	1口	
舞台袖奥コンセント盤 上下 フロア・フロア奥とバラ	各9回路				各1口	
フロアコンセント 上下 舞台袖前・奥コンセント盤とバラ	各15回路					
フットコンセント 上下 舞台袖前コンセント盤とバラ	各4回路					
フット前コンセント 上下 鳥屋口内のコンセントとバラ	各2回路					
花道 上下	各2回路					

UH 500W ※文字共吊	C型20AC型20A×8回路8色配線(1色14灯)
	基本色 /#71 #72 #63 #22 /#73 #78 #W #W
	シートサイズ 272×236 LAN 1口
LH 500W	C型60A×4回路4色配線 (1色14灯)1段式 基本色 #72 #59 #22 #40 シートサイズ 243×243

	平行制御直	DMX IN	インカム		
1階客席床(N列18番)	2回路	2系統	1系統		
1階客席奥カベ中央					LAN 1口

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	LAN	備考
フロント上下	各10回路	3回路	5回路	2系統	2口	上下共通 1回路×2台(1Kw凸×20) 1列4台×5列 1kw凸×4 RIKURIZOOM15-25×4 (どちらも3Chユニットを使用1列×4台)
第1シーリング(4kwユニット)	4回路	1回路	1回路	2系統	2口	1回路×2台(1Kw凸×8) 1回路×2台(RIKURIZOOM15-25×4) ← 3Chユニットを使用
第2シーリング(4kwユニット)	12回路	3回路	4回路	2系統	2口	1回路×2台(1.5Kw凸×24) 下段 RIKURIZOOM15-25×4 1kw凸×4 ←3Chユニットを使用

調光室 1階席奥 下手側	
調光操作卓	ブリティナメガ
最大コントロールチャンネル数	1024チャンネル(512ch×2系統)
記憶シーン数	3000シーン/1イベント 100イベント
パート分割数	5パート
チェイス	99パターン
サブマスター	フェーダー数30本
サブマスターページ	99ページ
プリセットフェーダー卓	80本×3段(120本1段も可能)
外部記憶装置	有 SDカード
DMX	パッチ盤有り (パッチアウト可能)

持込照明機器電源盤(上下別)	
受電3φ4 105/182V 60Hz 100A 60AC型 直分岐4口 30AC型 直分岐4口 15A平行 直分岐4口	DMX IN 1系統 OUT 1系統 LAN 1口
受電1φ3W 105/210V 60Hz 100A	
受電3φ3W 200V 60Hz 100A	

ピンルーム 2階客席奥中央 全面ガラス張り クセノンピンスポット 2Kw×2本
インカム回線有り スピーカー LINE・AIRシステム有り

 Miyakonojo General Cultural Hall MJ 都城市総合文化ホールMJ
〒885-0024 宮崎県都城市北原町1106番地100 Tel:0986-23-7140 Fax:0986-23-7143