


大ホール 照明設備一覧表

※表記のないユニットは3kwになります

ver.260608

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	LAN	30A C型調光回路 ボーダー用 直調切替有	20A C型 	左図は当ホールのブリッジ回路姿 図です。ブリッジ柱間にこのような 形状の回路がついてます。 2口4回路×2(前後) コンセントダクトではありません。	備考
第1ブリッジ	24回路(各4口)	4回路	4回路	4系統	1口	8回路 4回路(1B上下3.4)			乗り込み口は ギャラリーの上手下手 にあります
第2ブリッジ	24回路(各4口)	4回路	4回路	4系統	1口	8回路 4回路(1B上下3.4)			
第3ブリッジ	24回路(各4口)	4回路	4回路	4系統	1口	8回路 4回路(1B上下3.4)			
第4ブリッジ 前面に文字付 高さ調整可能	24回路(各4口) 直調切替有	4回路	4回路	4系統	1口	※4ブリッジにはボーダーライト、ボーダー回路はありません。 直調切替 4Br3.4.23.24			

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT		備考
プロセニアムブリッジ ※したまで降りてきません	8回路	2回路	2回路	2系統		1回路×2台(1Kw×16) ※上限タツバ12m 下限タツバ9m 通常位置は9mになります(9m以下は降りません)
ギャラリー 上下		各4回路	各4回路	各4系統		

	30A C型調光回路	60A C型直回路	30A C型直調切替回路	DMX OUT	LAN	備考	
舞台袖前コンセント盤 上下 フロア・フットコン・花道・鳥屋・客WCとバラ	各16回路	前ギャラリーから 60A 1回路降し	各3回路	各IN 1系統 OUT 2系 統	各1口	FC上下3.6 F上下4	UH 500W ※文字共吊 C型20A×16回路8色配線 (1色20灯) 基本色 #71 #72 #63 #22 #73 #78 #W #W シートサイズ 272×236 LAN 1口
舞台袖奥コンセント盤 上下 フロア・フロア奥とバラ	各12回路	奥ギャラリーから 60A 1回路降し	各4回路	各IN 1系統 OUT 1系 統	各1口	FC上下9.12.15 FC奥上下3	
フロアコンセント 上下 舞台袖前・奥コンセント盤とバラ	各15回路		各5回路			FC3.6.9.12.15	
フロアコンセント奥 上下 舞台袖奥コンセント盤とバラ	各3回路		各1回路			FC奥上下3	
フットコンセント 上下 舞台袖前コンセント盤とバラ	各4回路		各1回路			F上下4	LH 500W C型60A×16回路8色配線 (1色20灯)2段式 基本色 上段 #73 #78 #33 #W 下段 #72 #59 #22 #40 シートサイズ 243×243
花道 上下 舞台袖前コンセント盤とバラ	各2回路						
鳥屋口 上下 舞台袖前コンセント盤とバラ	各2回路						
前舞台オーケストラピット 上下	各2回路						

	30A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	LAN	備考
客席WC前 上下	各2回路					舞台袖前コンセント盤とバラ
客席WC中 上下		各1回路	各1回路	各1系統		
客席WC奥 上下	各2回路 直調切替有					客WC奥上下1,2
客席WC奥 中央 (持込卓用)			3回路	DMX IN 2系統	1口	1階客席奥カベ中央に出ています インカム回線有り

	20A C型調光回路	60A C型直回路	平行制御直	DMX OUT	LAN	備考
フロント上下	各12回路 直調切替有	4回路	4回路	2系統	各2口	1回路×2台 1Kw凸×24 1列4台×6列 RIKURIZOOM15-25×4 但し3Chユニットを使用 (直調FS1.2.11.12)
第1シーリング (4kwユニット)	24回路	2回路	3回路	4系統	1口	1回路×2台 1.5Kw凸×40 RIKURI 19° ×4
第2シーリング (4kwユニット)	24回路	2回路	3回路	4系統	1口	1回路×2台 2Kw凸×40 RIKURI 19° ×4 ※シート枠が10インチになります

調光室 1階席奥 下手側	
調光操作卓	マリオネットZ
最大コントロールチャンネル数	4096チャンネル(512ch×6系統)
記憶キュー数	1000キュー/1List(最大1000Listまで)
パート分割数	15パート
チャンネルグループ	最大記憶数1000グループ
エフェクトパターン数	最大記憶数1000パターン×100ステップ
サブマスター	フェーダー数40本
サブマスターページ	100ページ
プリセットフェーダー卓	120本×3段(360本1段も可能)
外部記憶媒体	USBメモリ(JASCI可)
パッチアウト	可能

持込照明機器電源盤(上下別)	
受電3φ4 105/182V 60Hz 200A 60AC型 直分岐4口 30AC型 直分岐4口 15A平行 直分岐4口	DMX IN 1系統 OUT 1系統 LAN 1口
受電1φ3W 105/210V 60Hz 100A	
受電3φ3W 200V 60Hz 100A	

ピンルーム 2階客席奥中央 全面ガラス張り	
クセノンピンスポット 3Kw×4本	
インカム回線有り スピーカー LINE・AIRシステム有り	

 Miyakonjo General Cultural Hall MJ 都城市総合文化ホールMJ
〒885-0024 宮崎県都城市北原町1106番地100 Tel:0986-23-7140 Fax:0986-23-7143